


AGREGAR DISPOSITIVOS AL SOFTWARE SMART PSS NUEVA VERSION COMPATIBLE CON FUNCION P2P

En el siguiente documento vamos a agregar dispositivos a nuestro software Smart PSS versión 1.11.1 que es la más eficiente, esta tiene como principal característica agregar equipos con la función P2P.

En caso de no contar con este software favor de descargarlo [AQUI](#).

EJEMPLO 1 : Realizar la Búsqueda en Automático

Una vez instalado el software lo abrimos y nos mostrará el Menu Principal como la imagen mostrada abajo.



PASO 1: Vamos a empezar añadiendo dispositivos al software, para esto debemos buscar en el Menu Principal la opción **DEVICES** que se encuentra en la parte inferior dentro de **SETTINGS**



Una vez abierto **DEVICES** nos aparecerá la ventana para realizar la búsqueda de los dispositivos, esta puede ser en automático o para agregarlo manualmente. Para esto presionamos el botón Refresh y nos mostrará los equipos detectados en la red, una vez que lo encontramos lo seleccionamos con un checkmark (✓), y presionamos el botón **Add**, después de esto aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar que lo agregaremos.

SmartPSS Professional Surveillance System

HOME PAGE DEVICES ADD

Online Devices:1

All	IP	Type	Mac	Port
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.10.8	IPC-HFW4100S	4c:11:bf:88:80:43	37777

AQUI APARECEN LOS DISPOSITIVOS QUE ENCONTRAMOS EN LA RED, LISTOS PARA AGREGARLOS AL SOFTWARE

Refresh Add

Information

Are you sure to add this device?

OK Cancel

All Devices: Online:

All	Name	Type	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.10.1	DVR	172.16.10.1	37777	16/2/16/6	Online	TZA4HM357WM3B6V	✎ ⚙ ✕

Manual Add Delete Import Export

Ya que se agrego correctamente aparecerá de la siguiente manera


All Devices:30 Online:24

All	Name	Type	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.10.1	DVR	172.16.10.1	37777	16/2/16/6	Online	TZA4HM357WM3B6V	✎ ⚙ ✕
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.10.8	IPC	172.16.10.8	37777	1/0/0/0	Online	TZC4JU365W00207JU36...	✎ ⚙ ✕


ASI APARECE NUESTRO DISPOSITIVO AGREGADO CORRECTAMENTE

Manual Add Delete Import Export


Como vemos, nos muestra la información, tal como: Nombre, Tipo, Puerto, Canales, Estatus, Número de Serie y las opciones para Modificar, Salida Manual y Eliminar.




PASO 2: Ahora procedemos a visualizarlo, nos regresamos al Menu Principal y seleccionamos la opción **LIVEVIEW**



Dentro de la ventana de **LIVEVIEW** buscamos en el costado derecho el apartado **Device**, ahí nos muestra los dispositivos añadidos, en este ejemplo es una cámara IP con la dirección **172.16.10.8**




PASO 3: Realizando los mismos pasos antes mencionados (1 y 2) se agregó un DVR con la IP **172.16.10.1** y muestra la misma interfaz, en este caso es la cámara en el canal 8.



Hasta aquí, hemos agregado de **forma automática** una Cámara IP y un DVR.
EJEMPLO 2 : Agregar Dispositivo Manualmente

PASO 1: Como en el procedimiento anterior, entramos a la opción **DEVICES** dentro del Menu Principal, estando ahí identificamos el botón **Manual Add** y aparecerá la siguiente ventana.



PASO 2: Colocamos los datos solicitados que son:
Nombre del dispositivo, para identificarlo en el software
Modo de Registro, este puede ser IP/Dominio o por medio de la función P2P
Puerto además de usuario y contraseña.

Manual Add

Input Info

Device Name:

Register Mode: (dropdown menu open with options: IP/Domain, SN (For device with P2P function))

IP/Domain Name:

Port:

Type: (dropdown menu)

Group Name: (dropdown menu)

User Name:

Password:

Device Details

Device SN:

Video Input:

Video Output:

Alarm Input:

Alarm Output:

SE PUEDE AGREGAR MANUALMENTE POR MEDIO DE IP/ DOMINIO Y CON ESTA VERSION, EL NUMERO DE SERIE PARA EL P2P

Para ejemplo práctico, usaremos la IP 172.16.10.8, agregamos los demás datos que nos solicita y presionamos el botón **Get Info**. Debe de quedar de la siguiente manera:

Manual Add

Input Info

Device Name:

Register Mode: (dropdown menu)

IP/Domain Name:

Port:

Type: (dropdown menu)

Group Name: (dropdown menu)

User Name:

Password:

(highlighted with a red box)

Device Details

Device SN:

Video Input:

Video Output:

Alarm Input:

Alarm Output:

Manual Add

Input Info

Device Name: Cam IP Manual

Register Mode: IP/Domain

IP/Domain Name: 172.16.10.8

Port: 37777

Type: IPC

Group Name: Default Group

User Name: admin

Password: ●●●●

Get Info

Device Details

Device SN: TZC4JU365W00207

Video Input: 1

Video Output: 0

Alarm Input: 0

Alarm Output: 0

Save and Continue Add Cancel



PASO 3: Confirmamos nuestra cámara correctamente agregada en la parte inferior Con estatus Online.

SmartPSS Professional Surveillance System

HOME PAGE DEVICES LIVEVIEW(1) ADD

Online Devices:1

All	IP	Type	Mac	Port
<input type="checkbox"/>				

Refresh Add

All Devices: Online

All	Name	Type	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.10.8	IPC	172.16.10.8	37777	1/0/0/0	Online	TZC4JU365W00207JU36...	
CAMARA AGREGADA CORRECTAMENTE DE FORMA MANUAL								

Manual Add Delete Import Export

PASO 4: Por último la abrimos para confirmar su funcionamiento, nos vamos a la opción **LIVEVIEW** y damos doble click para visualizarla.

